



## 4-Kanal Infrarotempfänger inkl. Fernbedienung



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Order number:    | IRRM-4        |
| Hersteller:      | Frei          |
| EAN:             | 4251266707035 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85423990      |
| Gewicht:         | 0.008 kg      |

Dieser 4-Kanal Infrarotempfänger kann die von der mitgelieferten Fernbedienung gesendeten Infrarotbefehle entschlüsseln und gibt über die Stiftleiste entsprechende High Pegel für die einzelnen Kanäle aus.

### Funktionsweise

Standardmäßig liegen an der Stiftleiste des Empfängermoduls LOW-Pegel an.

Wenn auf der Fernbedienung eine der Kanaltasten (CH 1-4) gedrückt wird, wechselt der entsprechende Ausgang (OUT 1-4) von LOW auf HIGH und die entsprechende LED (H 1-4) auf dem Empfängerboard leuchtet, solange wie die Kanaltaste auf der Fernbedienung gedrückt wird. Wenn die rote Power Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wechseln alle Ausgänge auf dem Empfängerboard von LOW auf HIGH und es leuchten alle LEDs, solange wie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.

### Technische Daten Empfängerboard

- Betriebsspannung: 3-5V
- Anschlüsse über Stiftleiste (RM 2,54):
  - VCC: Eingang Stromversorgung
  - GND: Masse
  - OUT1: Ausgang Kanal 1
  - OUT2: Ausgang Kanal 2
  - OUT3: Ausgang Kanal 3
  - OUT4: Ausgang Kanal 4
- 4 Status LEDs für die einzelnen Ausgänge
- Abmessungen: 38 x 29 mm
- 2 Platinenbohrungen zur Befestigung

### Technische Daten Fernbedienung

- Betriebsspannung: 3V über Lithium Batterie CR2025
- Reichweite: 5 - 8 Meter
- Abmessungen: 85,5 x 39,5 mm

### Lieferumfang



- Empfängerboard
- Infrarotfernbedienung inkl. Batterie

## Weitere Bilder:

