



JIMIHOME JM-G3401, Digitales Universal-Multimeter



Numero Ordine:	JMH-G3401
Hersteller:	JIMIHOME
EAN:	6970211474560
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	90303100
Gewicht:	0.48 kg

Das JIMI Home JM-G3401 ist ein multifunktionales Gerät, das du bei elektrischen Arbeiten verwenden wirst. Mit ihm misst du Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Echt-Effektivwert und vieles mehr. Es ist mit einem Display, einem großen Ziffernblatt und Tasten zur bequemen Bedienung ausgestattet.

Genaue Messungen

Das digitale Universalmultimeter von JIMI Home zeichnet sich durch seine herausragende Präzision aus. Dank seines ausgeklügelten Designs misst es unabhängig von den Bedingungen den echten Effektivwert. Außerdem wechselt es automatisch den Messbereich von AC/DC-Spannung, Strom, Widerstand usw., was die Messungen noch genauer macht. Darüber hinaus bietet er eine berührungslose Spannungserkennung (NCV) und eine Live-Test-Funktion.

Mehr Möglichkeiten

Mit dem JIMI Home JM-G3401 kannst du auch die Batteriespannung messen - schließe einfach das schwarze (-) und rote (+) Kabel an die Batterie an. Außerdem verfügt er über Selbstwiederherstellungssicherungen, die in etwa 3-5 Sekunden erneuert werden, wenn sie durchgebrannt sind. Außerdem informiert dich das LCD-Display über den Betrieb des Geräts. Das Multimeter verfügt auch über eine Hintergrundbeleuchtung für das Display. Um sie einzuschalten, halte die HOLD-Taste für 2 Sekunden gedrückt.

Durchdachtes Design

Das JIMI Home Digitalmultimeter ist so konzipiert, dass du es bequem benutzen kannst. Das magnetische Design ermöglicht es dir, das Produkt an einer Metalloberfläche zu befestigen, um es bequem zu benutzen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Ständer, der für mehr Freiheit sorgt. Die Drähte bestehen aus reinem 10A-Kupfer und sind mit hitzebeständigem Kunststoff überzogen. Außerdem zeichnet sich das Produkt durch ein 2-teiliges Design aus, das es dir ermöglicht, die Drähte gleichzeitig aufzubewahren und das Display vor Kratzern zu schützen.

Automatische Abschaltung

Das ist noch nicht das Ende der Vorteile des JIMI Home JM-G3401. Das Produkt hat eine automatische Abschaltfunktion, wenn du es 15 Minuten lang nicht benutzt. Nach dieser Zeit geht es in den Schlafmodus, um Energie zu sparen. Außerdem kannst du diese Funktion jederzeit deaktivieren - drücke einfach die SELECT-Taste und die Meldung APO erscheint auf dem Bildschirm.

Inbegriffen

- Digitales Universalmultimeter
- Messdrähte



- Benutzerhandbuch

Spezifikation:

Hersteller	JIMI Home
Modell	JM-G3401
Gleichspannungsmessbereich	600mV/6V/60V/600V/1000V ($\pm 0,5\%+3$, $0,8\%+10$)
Wechselspannungsmessbereich	500mV/6V/60V/600V/750V ($\pm 0,8\%+3$, $1,2\%+10$)
DC-Strommessbereich	60mA/400mA/6A/10A ($\pm 1,2\%+10$, $2,0\%+10$)
Wechselstrom-Messbereich	60mA/400mA/6A/10A ($\pm 1,2\%+10$, $2,0\%+10$)
Widerstandsmessbereich	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω ($\pm 0,8\%+5$, $0,8\%+3$, $2,5\%+3$)
Kapazitätsmessbereich	60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF/60mF ($\pm 5,5\%+20$, $5,0\%+3$)
Frequenzmessbereich	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Temperatur (°C/°F)	0°C ~ 40°C
Diodenprüfung	Ja
NCV	Ja
Live-Test	Ja
Ein/Aus-Test	Ja
Anzeige	LCD
Echter RMS-Wert	Ja
Selbstheilende Sicherung	Ja
Abtastfrequenz	ca. 3 Mal pro Sekunde
Automatische Stromabschaltung	Ja, nach 15 min
Niederspannungsanzeige	Ja
Beleuchtung	Ja
Datenspeicherung	Ja
Anzahl der Zählungen	5999
Überlastungsanzeige	OL
Stromversorgung	2x 1,5V AAA-Batterien
Gewicht	340g (einschließlich Batterien)
Abmessungen	153 x 70 x 53 mm

Weitere Bilder:



