

Funksteckdosen Starterkit - 3 Steckdosen + 1 Fernbedienung



Artikel-Nr.:	94502
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849945021
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85269200
Gewicht:	0.385 kg

Funksteckdosen Starterkit

3x Steckdose + 1x Fernbedienung

Starterkit Funksteckdose inklusive Fernbedienung

- Gemeinsame Eigenschaften des Funk-Steckdosen Systems:
- max. 30m Reichweite der Fernbedienung
- inklusive Battery Type: 23A 12V
- Steckdose mit Kindersicherung
- Betriebsspannung: 230V ~ AC / 50 Hz?
- Betriebsanzeige: LED
- max. Stromstärke: 5A
- max. Leistung: 1100 W
- Maße und Gewichte
 - Funksteckdose: 95 x 70 x 58 mm / 112g
 - Fernbedienung: 100 x 35 x 20 mm / 75 g
- ??Betriebstemperatur: 0 bis + 35 °C
- Frequenz 433,05 - 434,79 MHz
- interne Sicherung: F5AH250V
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Transmitter-Einschaltdauer: <10%
- Kategorie Receiver: Class 3

Hinweise für die Verwendung dieser Steckdosen mit pilight

Das gesamte System dieser Steckdosen hat 4 Kanäle welcher auf der Oberseite mit einem Wahlschalter ausgewählt wird. Spezielle Haus-/Systemcodes sind nicht erforderlich.

Für die pilight Software müssen Sie folgende Codes mit dem Protokoll `kaku_switch_old` verwenden:

- Kanal 1
 - ?ID 21
 - Unit 8
- ?Kanal 2
 - ?ID 19
 - Unit 8
- ?Kanal 3
 - ?ID 22
 - Unit 8
- ?Kanal 4
 - ?ID 23
 - Unit 0?

Ein Beispielcode zum Einschalten von Kanal 2 per Kommandozeile sieht dann wie folgt aus:

`pilight-send -p kaku_switch_old -i 19 -u 8 -t`

und zum Ausschalten von Beispielsweise Kanal 4

`pilight-send -p kaku_switch_old -i 23 -u 0 -f`

Für weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung von pilight, nutzen Sie bitte die Seite des Autors oder eine der zahlreichen Anleitungen.

Weitere Bilder:

