



## Schaltnetzteil 12V DC 3000mA 3A mit Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 54782         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849547829 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85044083      |
| Gewicht:         | 0.328 kg      |

### Goobay 12-V-Netzteil (36 W / 3 A) 5,5 mm x 2,5 mm Stecker

- Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug
- Netzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A.
- Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.
- Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom.

### Technische Daten

- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 3 A
- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 3 A
- Ausgang, Spannungstufen: 12 V
- Ausgang, Typ: DC-Stecker (5,50 x 2,50 mm)
- Bedienungsanleitung: de, en, fr, it
- Breite: 50 mm
- CAS-Nr.: 7439-92-1
- Chemischer Stoff: Pb
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 88.66 %
- Effizienz bei geringer Last (10%): 86.22 %
- Eingang, Spannungsbereich: 100 - 240 (AC) V
- Eingang, Typ: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- Eingangswechselstromfrequenz: 60 Hz
- Farbe: schwarz
- Farbversion: Schwarz
- Höhe: 30 mm
- Kabellänge: 1.8 m
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.07 W
- Länge: 110 mm
- Max. Leistungsaufnahme: 36 W
- SCIP-Nr.: e16a1841-f852-499f-93c5-405dc6184820
- Sicherheitsfunktionen: Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Überstrom
- Spannungsstabilisierung: ja



## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung\\_User-Manual](#)

## Weitere Bilder:

