# Datenblatt

## Shelly H&T, WLAN Temperatur- und Luftfeuchtesensor, schwarz

| | |
|---|---|
| **Réf. d'article :** | SHEL-HT-B |
| **Hersteller:** | Shelly |
| **EAN:** | 3809511201947 |
| **Herkunftsland:** | China |
| **Zolltarifnummer:** | 85311030 |
| **Gewicht:** | 0.029 kg |

Der Shelly H&T ist ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchte. Der Sensor kann entweder mit einer Batterie oder über USB mit einem Netzteil betrieben werden.

**Technische Daten**

- Temperaturmessbereich: -40°C bis 60°C (± 1°C)
- Feuchtigkeitsmessbereich: 0 bis 100% (±5%)
- Stromversorgung:
    - Über Batterie: CR123A 3V (nicht im Lieferumfang enthalten)
    - Über optionales Netzteil
- Batterielaufzeit: bis zu 16 Monate
- Betriebstemperatur: -40 bis 60°C
- Funksignalleistung: 1mW
- Funkprotokoll: WiFi 802.11 b/g/n
- Frequenz: 2400 - 2500MHz
- Reichweite: bis zu 50m im Freien und bis zu 30m im Innenbereich (je nach Baustoff)
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (HxT): 35 x 45mm
- Gewicht: 47g

**Lieferumfang**

- Shelly H&T
- Bedienungsanleitung

### Weitere Bilder:

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.