Datenblatt

Universal Steckernetzteil, 3-12V DC, 0,6A, 7,2W mit 6 Steckern

Numero Ordine:	PCE600-UNI
Hersteller:	PCEnergy
EAN:	4260766890048
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044083
Gewicht:	0.14 kg

Das PCE600-UNI ist ein besonders flexibles und universal einsetzbares Steckernetzteil mit verschiedenen, einstellbaren Spannungen. Mithilfe des beigeliefertem Schlüssels kann man die Ausgangsspannung am Drehschalter in 7 verschiedenen Stufen (3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V) einstellen. Bei einem Ausgangsstrom von 0,6A liefert es eine maximale Leistung von 7,2W.
Dank der insgesamt 6 ansteckbaren Adaptern (siehe Unten) kann das Netzteil die verschiedensten Geräte versorgen, wie Notebooks, extene Festplatten, Telefone, Ladegeräte, Router, Scanner, DVD-Player, Dockingstationen, Media Player, Motorsteuerungen, verschiedenste Bürotechnik u. v. m.

Für Sicherheit sorgen ein Überlastungs-, Überspannungs-, sowie Kurzschluss-Schutz, welche im Gerät integriert sind.

Eigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 80%)
- Einstellbare Ausgangsspannung: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V
- Wechselbare Anschlüsse: 2.35 x 0.7mm; 3.5 x 1.35mm; 4.0 x 1.7mm; 5.5 x 2.1mm; 5.5 x 2.5mm Hohlstecker(außen/innen) + 2.5 mono Klinkenstecker
- Geschützt gegen Überlastung, Überspannung, sowie Kurzschlüsse
- RoHS und REACH-konform
- GS zertifiziert
- DIN Norm konform: EN62368-; EN60950; EN 61558; EN 55032; EN55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Technische Daten

- Eingangsspannung: 100-240V 50/60 HZ Wechselspannung
- Ausgangsspannung: 3-12V Gleichspannung
- Ausgangsstrom: 0,6A
- Leistung: max 7,2 Watt
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 25 - 75 %
- Lagertemperatur: -10 °C bis 80 °C
- Maße (Gehäuse ohne Kabel): 75,5 x 43,3 x 35,8mm (LxBxH)

Weitere Bilder:

Tutti i nomi e i segni qui elencati sono di proprietà del rispettivo produttore.
Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Datenblatt

Tutti i nomi e i segni qui elencati sono di proprietà del rispettivo produttore.
Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.