TP-Link Tapo P100 Mini Smart WLAN-Steckdose

Réf. d'article :	4897098681619
Hersteller:	TP-Link
EAN:	4897098681619
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85365080
Gewicht:	0.119 kg

Fernzugriff: Schalten Sie verbundene Geräte sofort ein/aus, wo immer Sie sind, über die Tapo-App
Zeitplan: Voreinstellen eines Zeitplans zur automatischen Verwaltung von Geräten
Sprachsteuerung: Steuern Sie Ihre Smart - Stecker mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google - Assistent
Abwesenheitsmodus: Schaltet Geräte zu unterschiedlichen Zeiten automatisch ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist
Kompaktes Design: Mini-Größe , um ein Blockieren benachbarter Steckdosen zu vermeiden
Einfache Einrichtung und Verwendung: Kein Hub erforderlich, schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung über die kostenlose App

Technische Daten

Allgemein	
Produkttyp	Smart-Stecker
Umgebung	Innenbereich
Anschlusstechnik	Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Frequenzband	2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android 4.3 (Jelly Bean) oder höher, iOS 9 oder höher
Merkmale	Bis 2300 Watt, Away Modus, Sprachsteuerung, Timer, bis zu 10 A, schwer entflammbar
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Antenne	
Formfaktor	Intern
Verschiedenes	
Produktmaterial	Polycarbonat
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.

Nennspannung	AC 220 - 240 V
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.1 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	7.2 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder:







Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.