



Schaltnetzteil 12V DC 1500mA 1,5A mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm eco friendly



Réf. d'article :	57289
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849572890
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044083
Gewicht:	0.152 kg

Goobay 12-V-Netzteil (18 W / 1,5 A) 5,5 mm x 2,1 mm Stecker

- Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug
- Netzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A.
- Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
- Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.
- Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom.

Technische Daten

- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 1.5 A
- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 1.5 A
- Ausgang, Spannungsstufen: 12 V
- Ausgang, Typ: DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)
- Bedienungsanleitung: de, en, fr, it
- Breite: 80 mm
- CAS-Nr.: 7439-92-1
- Chemischer Stoff: Pb
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86.23 %
- Effizienz bei geringer Last (10%): 78.41 %
- Eingang, Spannungsbereich: 100 - 240 (AC) V
- Eingang, Typ: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) x in
- Eingangswechselstromfrequenz: 60 Hz
- Farbe: schwarz



- Farbversion: Schwarz
- Gewicht: 130 g
- Höhe: 51 mm
- Kabellänge: 1.8 m
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.091 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.091 W
- Max. Leistungsaufnahme: 18 W
- SCIP-Nr.: 80a6f55a-adaa-4723-9304-1ca322c2a118
- Sicherheitsfunktionen: Kurzschluss, Überlastung, Überstrom
- Spannungsstabilisierung: ja
- Tiefe: 73 mm
- Verpackung: en, de, fr, it

Téléchargements disponibles :

[Téléchargement Bedienungsanleitung User-Manual](#)

Weitere Bilder:

