Datenblatt

Universal Schaltnetzteil 3-12V DC 1000mA mit 6 DC-Steckern eco friendly

Numero Ordine:	67951
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849679513
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044083
Gewicht:	0.144 kg

3 V - 12 V Universal-Netzteil
inkl. 6 DC-Adapter - max. 12 W und 1 A

- sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1 A
- wählbare Ausgangsspannung von 3 V bis 12 V über einen Drehschalter
- bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
- dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V für den weltweiten Einsatz perfekt geeignet

Technische Daten

- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 1 A
- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 1 A
- Ausgang, Spannungsstufen: 12, 3, 4, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 V
- Ausgang, Typ: DC-Buchse (universell, 2-Pin)
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (1. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (2. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (3. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (4. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (5. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (6. Ausgang): 1
- Ausgangsspannung, -strom, -leistung (7. Ausgang): 1
- Breite: 72.2 mm
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 72.5 %
- Effizienz bei geringer Last (10%): 67.2 %
- Eingang, Spannungsbereich: 100 - 240 (AC) V
- Eingang, Typ: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- Eingangsstrom (AC): 0.3 A
- Eingangsstrom (AC): 0.25 A

Tutti i nomi e i segni qui elencati sono di proprietà del rispettivo produttore.
Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Eingangsstrom (DC): 0.25 A
- Eingangswechselstromfrequenz: 60 Hz
- Farbversion: Schwarz
- Gewicht: 108 g
- Höhe: 42.4 mm
- Kabellänge: 1.8 m
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.09 W
- Länge: 76.2 mm
- Max. Leistungsaufnahme: 12 W
- Notebook-Adapter: 2,5 mm Klinke, 3,5 mm Klinke, DC-Adapter (3,50 x 1,35 mm), DC-Adapter (5,00 x 2,10 mm), DC-Adapter (5,50 x 1,50 mm), DC-Adapter (5,50 x 2,50 mm)
- Polarität: positive
- Sicherheitsfunktionen: Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Überstrom
- Spannungsstabilisierung: ja

Download disponibili:

Download Bedienungsanleitung_User-Manual

Weitere Bilder: