



DAB+ Antenne F Stecker 21 dBi aktiv omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz



Numero Ordine:	D12413
Hersteller:	Delock
EAN:	4043619124138
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85291095
Gewicht:	0.108 kg

Kurzbeschreibung:

Diese aktive DAB+ Antenne ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.

Spezifikation:

- Anschluss: F Stecker
- Frequenzbereich: 174 ~ 240 MHz
- Antennengewinn: 21 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Betriebsspannung: 5 V
- Stromaufnahme: 2 ~ 6 mA
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Kabeltyp: RG-174
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge: ca. 2 m
- Maße (LxB) Antennenstab: ca. 25,1 x 0,16 cm
- Maße (BxH) Standfuß: ca. 5,3 x 3,3 cm

Systemvoraussetzung:

- DAB+ Empfänger mit freiem F Anschluss
- Wenn der DAB+ Empfänger keine 5V Versorgungsspannung besitzt, kann das Kabel 13006 http://www.delock.de/produkte/S_13006/merkmale.html verwendet werden. Die 5V Versorgungsspannung wird mit diesem Kabel einem USB Port entnommen und der aktiven Antenne über das Koaxialkabel zugeführt.

Packungsinhalt:

- DAB+ Antenne